

QTi Dali 1X58 DIM

Kod ElektriKo: 16704 Kod Osram: 4050300870823



Dane techniczne:

- Częstotliwość pracy **46...120 kHz**
- Wartość napięcia stałego (DC) **176...254 V**
- Długość **360.0 mm**
- Szerokość **30.0 mm**
- Odległość otworów montażowych, długość **350.0 mm**
- Masa produktu **270.00 g**
- Częstotliwość pracy **46...120 kHz**
- Wartość napięcia stałego (DC) **176...254 V**
- Długość **360.0 mm**
- Szerokość **30.0 mm**
- Odległość otworów montażowych, długość **350.0 mm**
- Masa produktu **270.00 g**
- Napięcie znamionowy **220...240 V**
- Częstotliwość sieciowa **50...60 Hz**
- Start lampy **0.6 s**
- Wysokość **21.0 mm**
- Długość przewodu, strona wejściowa **8.0...9.0 mm**
- Długość przewodu, strona wyjściowa **8.0...9.0 mm**
- Zakres temperatury otoczenia **0...+50 °C**
- Interfejs ściemniany **DALI / Touch DIM / Touch DIM Sensor**
- Zabezpieczenie przeciw przegrzaniu **Tak**
- Zakres regulacji **1...100 %**

- Ściemnianie **Tak**
- Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe **Tak**
- Do opraw o klasie ochronności **I**
- End of Life safety shutdown **EOL T.2**
- Znaki stacji badawczych **VDE / E1 homologacja / VDE-EMC**
- EEI – Etykieta energetyczna **A1 BAT**

Korzyści ze stosowania produktu

- Ten sam strumień świetlny z prądem stałym i przemiennym
- Regulowanie strumienia świetlnego lamp amalgamatowych bez migotania lub ograniczenia trwałości
- Automatyczny restart po wymianie lampy

Właściwości produktów DALI

- Sterowanie przez interfejs DALI
- Zgodność DALI z normami IEC 60929 i IEC 62386
- Ochrona wejścia sterującego przed przepięciem i odwróceniem biegunowości (elektroniczne układy zasilające OSRAM)

Touch DIM i działanie czujnika Touch DIM

- Regulacja ręczna bez sterownika i z łącznikami standardowymi
- Zintegrowana funkcja pamięci (podwójne kliknięcie) i „miękkiego startu”



