

Statecznik QT 1X10...13/220...240

Kod ElektriKo: 16740 Kod Osram: 4008321181572



Dane techniczne:

- Maks. liczba EUZ, bezpiecznik automatycz **41**
- Długość **93.0 mm**
- Wysokość **29.0 mm**
- Szerokość **58.0 mm**
- Odległość otworów montażowych, długość **96.0 mm**
- Odległość otworów montażowych, szerokość **48.0 mm**
- Masa produktu **100.00 g**
- Maks. liczba SE przy bezpieczniku 10 A **25**
- Maks. liczba EUZ, bezpiecznik automatycz **41**
- Długość **93.0 mm**
- Wysokość **29.0 mm**
- Szerokość **58.0 mm**
- Odległość otworów montażowych, długość **96.0 mm**
- Odległość otworów montażowych, szerokość **48.0 mm**
- Masa produktu **100.00 g**
- Maks. liczba SE przy bezpieczniku 10 A **25**
- Napięcie znamionowy **220...240 V**
- Częstotliwość pracy **44 kHz**
- Częstotliwość sieciowa **50...60 Hz**
- Wartość napięcia stałego (DC) **176...276 V**
- Zakres temperatury otoczenia **-10...+50 °C**
- Przypisy stosowane tylko do produktu **Opcjonalnie zacisk przewodu, patrz rozdział mocowania ECG -**

zacisk do przewodu

- Ściemnianie **Nie**
- Do opraw o klasie ochronności **I / II**
- End of Life safety shutdown **EOL T.2**
- Znaki stacji badawczych **E1 homologacja / VDE / VDE-EMC**
- EEI – Etykieta energetyczna **A2**

Korzyści ze stosowania produktu

- Doskonałe włączenie lampy dla zastosowań z czujnikami ruchu
- Automatyczny restart po wymianie lampy

Obszar zastosowań

- Przeznaczone do stosowania w systemach oświetlenia awaryjnego zgodnie z PN-EN 50172/DIN VDE 0108-100

Cechy produktu

- Napięcie zasilania: 220...240 V
- Napięcie sieciowe: 198...254 V lub 198...264 V
- Częstotliwość linii: 0 Hz, 50 Hz...60 Hz
- Włączenie lampy z optymalnym wstępnym podgrzewaniem
- Automatyczne wyłączenie niesprawnych lamp po upływie trwałości (EoL)
- Bezpieczeństwo: zgodnie z PN-EN 61347-2-3
- Praca lampy: zgodnie z PN-EN 60929
- Tłumienie RI: zgodnie z PN-EN 5015:2006+A1:2007+A2:2009/CISPR 15
- Harmoniczne prądu: zgodnie z PN-EN 61000-3-2
- Odporność: zgodna z PN-EN 61547



