


## Instrukcja montażu

### VIP IP44



VIP



IP44



EL



### 1. Waga, gabaryty, otwory montażowe

Moc [W]	Waga	+modu ł AW	DALI + Data-S	L [mm]	AW	DALI + Data-S
1x14/24	1,9kg	3,5kg	-	583	+300mm	-
1x21/39	2,4kg	4,1kg	4,2kg	883	+300mm	+500mm
1x28/54	3kg	4,7kg	4,8kg	1183	+300mm	+500mm
1x35/49/80	3,5kg	5,2kg	5,3kg	1483	+300mm	+500mm
2x14/24	2,5kg	4,3kg	-	583	+300mm	-
2x21/39	3kg	4,8kg	5,2kg	883	+300mm	+500mm
2x28/54	3,5kg	5,3kg	5,7kg	1183	+300mm	+500mm
2x35/49/80	4kg	5,8kg	6,2kg	1483	+300mm	+500mm
12 LED	1,0kg	-	-	300	-	-

Moc [W]	Rozstaw [mm]	AW	DALI + Data-S
1x14/24	383	683	-
1x21/39	653	953	1153
1x28/54	953	1253	1453
1x35/49/80	1253	1553	1753
2x14/24	383x50	683x50	-
2x21/39	653x50	953x50	1153x50
2x28/54	953x50	1253x50	1453x50
2x35/49/80	1253x50	1553x50	1753x50


### 2. Montaż

- wyjąć płytę opal z oprawy poprzez demontaż końcówki
- odkręcić odbłyśnik (wysunąć w wersji LED)
- umieścić dławnicę w podstawie oprawy (stroną niższą do zewnątrz)
- w prowadnicę obudowy wsunąć element zawieszania, dokręcić śrubę oraz wprowadzić przewód zasilający
- podłączenie zasilania podłączyć przewody zasilające do kostki zasilającej wg schematu
- zamontować odbłyśnik
- umieścić źródła światła (nie dotyczy oprawy LED)
- wsunąć płytę (klosz) oraz zamontować końcówkę oprawy
- montaż oprawy na suficie:
  - przykręcić zawieszenie uniwersalne do sufitu,
  - odkręcić lekko nakrętkę zewnętrzną regulatora,
  - wsuwać linkę aż do osiągnięcia pożądanej wysokości zawieszania i skrócić ponownie nakrętkę.
  - Wsuwanie głębiej linki powoduje podnoszenie oprawy, w celu opuszczenia – poluzować nakrętkę regulatora i wcisnąć ją w stronę oprawy – linka wysunie się



### 3. Postanowienia końcowe:

- podłączenie opraw do sieci mogą wykonywać tylko osoby z odpowiednimi uprawnieniami
- dokonywanie jakichkolwiek czynności wewnątrz oprawy przy włączonym zasilaniu grozi porażeniem elektrycznym
- producent nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikłe z niestosowania zaleceń niniejszej instrukcji
- producent zastrzega sobie możliwość zmian konstrukcji produktu
- nie instalować oprawy w pomieszczeniach pozbawionych obiegu powietrza
- aby zachować bezpieczeństwo funkcjonowania oprawy, należy postępować zgodnie z instrukcją montażu



Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zabronione jest umieszczanie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza.

Użytkownik, który zamierza pozbyć się produktu, jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego do punktu zbierania zużytego sprzętu. Punkty zbierania prowadzone są między innymi przez sprzedawców hurtowych i detalicznych tego sprzętu, przez gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność z zakresu odbierania odpadów oraz organizacje odzysku.

Powyższe obowiązki ustawowe wprowadzone zostały w celu ograniczenia ilości odpadów powstających ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu.

Szczegóły ustawy się na stronie: <http://www.gios.gov.pl>