

# Przetwornica UPS MAXX 6000W Sinus

## Awaryjne zasilanie 12VDC/230VAC

Kod ElektriKo: 108008



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

### Dane techniczne:

- Moc **ciągła 3000W**, chwilowa **6000W**
- Napięcie [V] **wejściowe DC 10-15,5V** , wyjściowe **AC 230V**
- Wymiary **420x180x120**
- Waga **5.62**

Przebieg napięcia wyjściowego  
Częstotliwość napięcia wyjściowego

Sinusoida (tzw. "czysty sinus")  
50±0.5Hz

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Prąd pracy jałowej. | <1,3A                              |
| Prąd ładowania      | Max. 20A                           |
| Wymiary             | 420x180x120                        |
| Waga                | 6,28                               |
| Temperatura pracy   | -10°C~+50°C                        |
| Metoda chłodzenia   | Inteligentne chłodzenie powietrzem |

Przetwornica UPS MAXX SINUS to zaawansowane urządzenie łączące w sobie funkcje zasilacza awaryjnego, przetwornicy DC/AC oraz prostownika. Doskonale sprawdzi się jako zabezpieczenie dla urządzeń wymagających ciągłego zasilania, takich jak piece CO, serwery, systemy monitoringu, pompy czy urządzenia elektroniczne.

W momencie wykrycia zaniku napięcia z sieci energetycznej, przetwornica automatycznie przełącza się w tryb awaryjny i zaczyna pobierać energię z akumulatora 12V. Po powrocie zasilania sieciowego urządzenie wraca do trybu normalnego i rozpoczyna ładowanie akumulatora prądem do 20A dzięki wbudowanemu elektronicznemu kontrolerowi.

Najważniejsze funkcje:

Czysty Sinus – bezpieczne zasilanie nawet najbardziej wrażliwych urządzeń

Funkcja UPS – automatyczne przełączenie na zasilanie z akumulatora

AVR (automatyczna regulacja napięcia) – stabilne napięcie wyjściowe

Wbudowana ładowarka akumulatorów – 3-stopniowy proces ładowania do 20A

Zdalne sterowanie – pilot przewodowy w zestawie

Dwa gniazda 230V AC + port USB – wygodne podłączenie wielu urządzeń

Zabezpieczenia:

Przeciążeniowe

Zwarciovowe

Termiczne

Sygnalizacja zbyt niskiego/wysokiego napięcia

Ochrona przed głębokim rozładowaniem akumulatora



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.