

Światłówka Cfl Square 16 W/835 GR8

Kod ElektriKo: 18067 Kod Osram: 4050300816838



Dane techniczne:

- Moc znamionowy **16.00 W**
- Temperatura barwowa **3500 K**
- Znamionowy strumień świetlny **1050 lm**
- Barwa światła zgodna z EN 12464-1 **LUMILUX White**
- Barwa światła **835**
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °C **1050 lm**
- Długość **138.0 mm**
- Długość całkowita **138.0 mm**
- Długość zgodnie z normą IEC **138 mm**
- Masa produktu **71.00 g**
- Nominalna zawartość rtęci **3.5 mg**
- Trwałość użytkowa **6000 h**
- Znamionowa trwałość **10000 h**
- Trwałość **10000 h**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **GR8**
- Do zastosowania w oświetleniu wew. **Tak**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra **80 89**
- Zgodnie z Dyrektywą WEEE **Tak**
- Moc znamionowy **16.00 W**
- Temperatura barwowa **3500 K**
- Znamionowy strumień świetlny **1050 lm**
- Barwa światła zgodna z EN 12464-1 **LUMILUX White**

- Barwa światła **835**
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °C **1050 lm**
- Długość **138.0 mm**
- Długość całkowita **138.0 mm**
- Długość zgodnie z normą IEC **138 mm**
- Masa produktu **71.00 g**
- Nominalna zawartość rtęci **3.5 mg**
- Trwałość użytkowa **6000 h**
- Znamionowa trwałość **10000 h**
- Trwałość **10000 h**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **GR8**
- Do zastosowania w oświetleniu wew. **Tak**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra **80 89**
- Zgodnie z Dyrektywą WEEE **Tak**

Korzyści ze stosowania produktu

- Kwadratowy kształt zapewnia równomierną emisję światła
- Brak cieni po obu końcach i brak ciemnych miejsc
- Wyjątkowo niski profil
- Bardzo ekonomiczne
- Dobra jakość światła
- Długa trwałość lampy

Obszar zastosowań

- Niskoprofilowe oprawy ściennie i sufitowe
- Budynki publiczne, recepcje, biura, korytarze
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Hotelarstwo, gastronomia
- Przemysł

Cechy produktu

- Jednotrzonkowa, trzonek 2-kołkowy wtykowy GR8
- Krótka i kompaktowa lampa z trzonkiem kołkowym i rurką 2U
- Średnia trwałość: 10 000 h
- Wskaźnik oddawania barw Ra: 80...89

Wypożyczenie / Akcesoria

- Przeznaczone do eksploatacji z konwencjonalnymi układami zasilającymi

Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbitcia lampy: www.osram.com/brokenlamp



