

S10 4-65w Sin 220-240v Wh 2bc/10

Kod ElektriKo: 54789 Kod Philips: 8711500698322



Dane techniczne:

- Informacje o trzonku **2P**
- Kolor korpusu **White**
- Moc lampy **4-65 W**
- Napięcie **220-240 V**
- Kondensator **TAK**
- Długość całkowita C **40.3 (max) mm**
- Szerokość całkowita E **21.5 (max) mm**
- Temperatura otoczenia **-15 (min), 75 (max) C**
- Opakowanie zbiorcze **10**
- Waga netto 1 szt. **7.000 gr**

Range of glow switches for igniting fluorescent lamps with electromagnetic gear2-pin ignitor in plastic (flame-retardant)

polycarbonate) canister and radio-interference suppression capacitor

Opis produktu

- Najwyższa jakość gwarantuje bezproblemową pracę; bardzo niskie wczesne zamienniki zmniejszyć koszty utrzymania
- Tylko na świecie, które są radioaktywne rozruszniki darmo i ołowiu, unikając niebezpiecznych substancji w produkcji i recyklingu. Philips Green Flagship Award "za wyprzedzając konkurentów
- Bezpieczne end-of-life zachowanie zapobiega kwestii bezpieczeństwa
- Przeprojektowany pojemnik góry specjalnym wycięciem; łatwy w instalacji i zastąpić za pomocą śrubokręta lub lepszego chwytu skraca czas i koszty instalacji
- Składniki zmniejszające palność dla dodatkowego bezpieczeństwa
- Łatwo odróżnić od podróbek przystawek przez specyficznego kształtu z wytłoczonym zwężonym góry, zakres informacji i szpilki wcięte (chronione patentem projekt)
- Pojemnik odporny na promieniowanie UV chroni przed niebezpiecznymi warunkami

Zakres przełączników żarowych do zapalania lamp fluorescencyjnych z elektromagnetycznym gear2-pin zapalnika z tworzywa sztucznego (poliwęglan ognioodporne) kanister i tłumienie zakłóceń radiowych kondensator

Charakterystyka Urządzenia

- Luksus niezawodność z mniej niż 100 pierwszych niepowodzeń na milion produktów (
- Luksus niezawodność z gwarancją 10000 swiches
- Nie występują niebezpieczne izotopy promieniotwórcze wykorzystywane do aktywacji przełącznika blask
- Ołowiu i zgodne z europejskim prawodawstwem RoHS (Ograniczenie użycia substancji niebezpiecznych)
- Bezpieczne, bezpieczny i szybki zapłon zarówno indukcyjnych (L) i pojemnościowym (LC) systemów oświetleniowych wg. IEC 60155
- Kontrolowane podgrzewanie włókien lamp oraz wystarczającego napięcia impulsu dla dłuższej żywotności lampy (> 25% w porównaniu z tanich przystawek)
- Kształt Kanister przeznaczony dla lepszej przyczepności podczas instalacji i wymiana rozrusznika
- Zielone płytkę izolacji zidentyfikować te rozruszniki ołowiu i radioaktywne-ekologicznych darmo
- Różne zielone drukowania dla różnicy wizualnej S2 i S10 między (S2 = jasnozielony / S10 = ciemny zielony)

Aplikacje / Zastosowania

- Zapłon świetlówek wszystkich marek z wykorzystaniem tradycyjnych stateczników elektromagnetycznych TL-D (T8), TL (T12), TL mini i lamp PL-L
- Rozruszniki S2 są odpowiednie do 110/130 V 22/04 W. pojedynczych aplikacji, 220/240 V 4-6-8-15-18-22 W pojedynczych aplikacji i 220/240 V 22/04 zastosowań serii W. Zalecany jest do 220/240 V 18 W pojedynczych wniosków o optymalnej wydajności
- Rozruszniki S10 nadają się do 220/240 V 13, 4-65 W pojedynczych aplikacji. Jest on potrzebny do 220/240 V 13 W pojedynczych aplikacji

