

Bhd 2000 L76 380/400/415v 50hz Hp-317

Kod ElektriKo: 54805 Kod Philips: 8711500742766



Dane techniczne:

- Napięcie liniowe **380-415 V**
- Znamionowa liczba lamp **1 piece**
- Typ lampy **MH**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Kondensator **75μF/450V**
- Moc systemu (statecznik+lampa) **2000**
- Kod zastosowania **L76**
- Wsp. mocy bez kompensacji **0.50 -**
- Straty mocy zasilacza **80.0 W**
- Współczynnik mocy (100% obc.) **0.87 -**
- Napięcie sieciowe bezpieczeństwa (AC) **-10%/+10%**

- Wydajność napięcia zasilania (AC) **-8%/+6%**
- Typ złącza **Screw**
- Częstotliwość linii **50 Hz**
- Rekomendowany zapłonnik **only series**
- Temp. przechowania **-25 (min), 80 (max) C**
- Delta-T warunki normalne **65 C**
- Długość A1 **317.0 mm**
- Długość A3 **306.0 mm**
- Szerokość B1 **117.0 mm**
- Wysokość C1 **102.0 mm**
- Długość otworu montażowego A2 **282.0 mm**
- Średnica otw. montażowego D1 **6.5 mm**
- Fixing Hole Distance Width B2 **88.0 mm**
- Certyfikat ENEC **TAK**
- Opakowanie zbiorcze **1**
- Waga netto 1 szt. **17.500 kg**

Encapsulated ballasts for use with SON (T) (Plus), HPL, HPI and MH lamps with rated wattages of 1000 W and above
Długotrwałe, niezawodne rozwiązanie

- Zabezpieczenie przed przegrzaniem - znakomita trwałość produktów średnio 15 lat
- Minimalne straty watt dzięki orthocyclic proces nawijania
- Idealny do montażu na biegun

Obudowane stateczników do użytku z SON (T) (Plus), HPL, HPI i MH lampy z znamionowych mocach 1000 W i powyżej

Charakterystyka Urządzenia

- Doskonała odporność na uderzenia chemicznej, wilgotnych warunkach i stresu pęknięcia środowiska
- Klasa I ocenione (czyli z możliwością uziemienia)
- Wyposażony w śruby zacisków w standardzie
- Oddzielny zacisk uziemienia (HID "Heavy Duty")
- Stateczniki do alternatywnych napięć zasilających / częstotliwości dostępne na życzenie

Aplikacje / Zastosowania

Oświetlenie zewnętrzne (obszary najbardziej popularnych aplikacji: sport i oświetlenia terenu)



