

Hf-r 2 26-42 PL-t/c Eii 220-240v 50/60hz

Kod ElektriKo: 54817 Kod Philips: 8727900809725



Dane techniczne:

- Napięcie liniowe **220-240 V**
- Znamionowa liczba lamp **2 piece**
- Typ lampy **PL-T/C**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Znak aprobowany **ENEC / VDE-EMV**
- Czas zapłonu **1.5 (max) s**
- Moc systemu (statecznik+lampa) **26-42**
- Kod zastosowania **EII**
- Rodzaj zapłonu **Programmed Start**
- Trwałość 90% @Tcaselife **50000 hr**
- Automatyczny restart **TAK**

- Szczytowy prąd początkowy **45 (max) A**
- Prąd upływu **0.5 (max) mA**
- Ochrona przepięciowa 320VAC **48 hr**
- Ochrona przepięciowa 350VAC **2 hr**
- Straty mocy zasilacza **6.5-7.5 W**
- Współczynnik mocy (100% obc.) **0.95 -**
- Napięcie sieciowe bezpieczeństwa (AC) **-10%/+10%**
- Wydajność napięcia zasilania (AC) **-8%/+6%**
- Maks. Stateczników na MCB **12 x**
- Praca Master/Slave **Not advisable [Master/Slave operation not advised]**
- Częstotliwość linii **50/60 Hz**
- T-obudowy trwałość **65 C**
- T-obudowy max. **75 (max) C**
- Temp. wymagana do zapłonu **0 (min), 50 (max) C**
- Temp. przechowania **-25 (min), 80 (max) C**
- T-otoczenia **-20 (min), 50 (max) C**
- Długość A1 **123.0 mm**
- Szerokość B1 **79.0 mm**
- Wysokość C1 **33.0 mm**
- Długość otworu montażowego A2 **111.0 mm**
- Średnica otw. montażowego D1 **4.5 mm**
- Fixing Hole Distance Width B2 **67.0 mm**
- Częst.rad. 9 kHz ... 30MHz **EN 55015**
- Częst.rad. 30 MHz ... 1000MHz **EN 55022 level B [Level = Class]**
- Standard jakości **ISO 9000:2000**
- Standard ochrony środowiska **ISO 14001**
- Odporność EMC **IEC 61547**
- Wibracje **IEC 68-2-6 Fc**
- Wilgotność **EN 61347-2-3 clause 11**
- Temp. punktu pomiarowego **110 [Yes]**
- Standard dla ewakuacji **IEC 60598-2-22**
- Norma emisji prądu **IEC 61000-3-2**
- Standardy bezpieczeństwa **IEC 61347-2-3**
- Opakowanie zbiorcze **12**
- Waga netto 1 szt. **0.230 kg**

Kompaktowy, wysokiej częstotliwości statecznik elektroniczny ściemnianie przy użyciu protokołu analogowe (1-10 V) dla PL-T, PL-C i lamp PL-R

HF-Regulator II dla PL-T / C - ściemniania: kolejny krok w oszczędzaniu energii

- Moc lampy można ściemniać od 1 do 100% poprzez wejście sterowania analogowego (zgodnie ze standardem 1-10 V)
- Zgodność z normami europejskimi i azjatyckimi i nadaje się do systemów oświetlenia awaryjnego
- Operacja HF poprawia jakość światła, czas eksploatacji lampy
- W połączeniu z kontrolą, dodatkowe oszczędności energii można osiągnąć

Kompaktowy, wysokiej częstotliwości statecznik elektroniczny ściemnianie przy użyciu protokołu analogowe (1-10 V) dla PL-T, PL-C i lamp PL-R

Charakterystyka Urządzenia

- Zaprogramowany start: zapłon bez migotania <0,5 sekundy i działanie prązkowania-darmo, bez skutków efektu stroboskopowego. Wstępne nagrzewanie elektrody lamp umożliwia lamp być włączane i wyłączane, bez zmniejszania życia
- Smart Power zapewnia stałe światło, niezależnie od wahań sieci zasilającej
- Do zmniejszenia o 60% zużycia energii za pomocą automatycznych systemów sterowania oświetleniem

- Obwód wyłącznika jest aktywowana w ciągu 5 sekund w przypadku awarii lampy (przystanek bezpieczeństwa), a statecznik resetuje się automatycznie po wymianie lampy

Aplikacje / Zastosowania

Wewnętrzne, oświetlenie ogólne i zadania aplikacji w połączeniu z systemami sterowania oświetleniem (kontrola osobista, światło dzienne linkowanie i / lub detekcji ruchu)



