

Mikrofalowy czujnik ruchu MCR-01

Kod ElektriKo: 60168 Kod ZameL: EXT10000049



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Waga **0.07**
- Napięcie zasilania **220 ÷ 240 V AC**
- Stopień ochrony **IP20**
- Moc **1200 W**
- Zakres nastaw czasu t **płynnie 0.1 ÷ 12 min**
- Mocowanie obudowy **kołek rozporowy 5x(3x30)**

Mikrofalowe czujniki ruchu są aktywnymi detektorami ruchu - zintegrowany element pomiarowy wysyła elektromagnetyczne fale wysokiej częstotliwości (5,8 GHz) i odbiera ich echo. Czujnik wykrywa zmiany w echu wywołane nawet najmniejszym poruszeniem w obserwowanym obszarze. Urządzenia cechują się wysoką częstotliwością pracy, niewielką emisją mocy (< 10 mW) i bardzo dobrą detekcją ruchu w stronę do lub od czujnika ruchu. MCR-01 jest mikrofalowym czujnikiem ruchu, przeznaczonym do zabudowy w oprawach oświetleniowych, za ścianami i innymi przeszkodami z płyt kartonowo-gipsowych, szkła, drewna, tworzywa sztucznego itp. W przypadku takiego montażu, czujnik ruchu nie jest widoczny dla osób poruszających się po obszarze, który czujnik nadzoruje. Rozwiązanie takie zwiększa bezpieczeństwo w pomieszczeniach - czujnik jest niedostępny dla intruzów i zapala światło automatycznie.

Wymiary 90 x 41,5 x 41,5 mm

Opakowanie zbiorcze 1 [szt.]

Waga 70 g