

Przełącznik czasowy (opóźnione załączanie) PCM-06/U

Kod ElektriKo: 60182 Kod Zamel: EXT10000083



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Napięcie zasilania **12 ÷ 240 V AC/DC**
- Znamionowy pobór prądu **6 mA**
- Waga **0.08**
- Stopień ochrony **IP20**
- Maksymalna moc przełącznika **2000 VA**
- Styki **2NO/NC**
- Napięcie maksymalne styków **250 V**
- Prąd przełącznika **8 A**
- Mocowanie obudowy **szyna TH35 (PN-EN 60715)**

Dwufunkcyjny przełącznik czasowy PCM-06/U służy do realizacji funkcji opóźnionego wyłączenia (tryb A) i opóźnionego załączenia (tryb B). Przełącznik wyzwalany jest napięciem zasilającym z zakresu 12 ÷ 240 V AC/DC. W trybie A przełącznik pracuje do 10 minut po zaniku napięcia zasilania. Tryb ten można wykorzystać np. do sterowania wentylatorów łazienkowych. W trybie B przełącznik zostanie załączony po upływie ustawionego czasu t dlatego tryb ten

można zastosować np. do sygnalizacji dźwiękowej momentu startu silnika. Po sygnale (o długości t) nastąpi włączenie silnika. Urządzenie zasilane jest napięciem z zakresu $12 \div 240$ V AC/DC.

Wymiary jednomodułowa (17,5 mm) 90x17,5x66 mm

Opakowanie zbiorcze 60 [szt.]

Waga 80 g

Zakres nastaw czasu t dyskretnie $0.1 \div 1$ s

dyskretnie $1 \div 10$ s

dyskretnie $1 \div 10$ min

dyskretnie $0.1 \div 1$ min

dyskretnie $6 \div 60$ min