Lampa awaryjna ITECH C2 305 M AT W

Kod produktu: 67741



Dane techniczne:

- Moc **5W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **204lm**
- Źródło światła **2xLED**
- Tryb pracy **sieciowo - awaryjny**
- Czas pracy baterii **3h**
- Moc **5W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **204lm**
- Źródło światła **2xLED**
- Tryb pracy **sieciowo - awaryjny**
- Czas pracy baterii **3h**
- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności **II**
- Certyfikat CNBOP **IP65**
- Źródło światła **LED**
- Sposób montażu **natynkowy lub podtynkowy za pomocą dodatkowego zestawu dostępnego w akcesoriach**

iTECH natynowa / podtynkowa

Montaż podtynkowy możliwy za pomocą osobnego zestawu dostępnego na stronie https://www.elektriko.pl/tm-technologie/zestaw-do-montazu-podtynkowego-itech/76551.html

WYMIARY

średnica oprawy - 170 mm

średnica otworu montażowego - 155 mm

OPCJE MONTAŻU

MONTAŻ NATYNKOWY - domyślnie oprawa awaryjna występuje w formie natynkowej

WPUSZCZANY - jeżeli chcą państwo zamontować oprawę podtynkowo, należy zastosować uchwyt do montażu podtynkowego TM-AKC.IT003

info@elektriko.pl

POD KĄTEM - istnieje możliwość zamontowania oprawy pod kątem, z możliwością regulacji od 15-60º - zastosowanie uchwytu TM-AKC.IT050

ZWIESZANY - oprawa iTECH może zostać zwieszona na linkach, lub szpilce montażowej, z wykorzystaniem dodatkowego akcesorium: TM-AKC.IT040



info@elektriko.pl