

Czujnik Asymetrii Faz 230v/400v Ip65

Kod ElektriKo: 78688 Kod Zamel: Ext10000016



Dane techniczne:

- Stopień ochrony IP **IP65**
- Wymiary produktu **69x56x27 mm**
- Znamionowe napięcie zasilania **230 V AC400 V AC**
- Układ styków sygnału **1NO**
- Napięcie maksymalne styków **250 V**
- Prąd przekaźnika **10 A**
- Znamionowy pobór prądu **33 mA**
- Mocowanie obudowy **kołek rozporowy 5x(3x30)**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Wymiary produktu **69x56x27 mm**
- Znamionowe napięcie zasilania **230 V AC400 V AC**
- Układ styków sygnału **1NO**
- Napięcie maksymalne styków **250 V**
- Prąd przekaźnika **10 A**
- Znamionowy pobór prądu **33 mA**
- Mocowanie obudowy **kołek rozporowy 5x(3x30)**

Czujnik asymetrii napięcia CAH01 służy do zabezpieczenia urządzeń zasilanych z sieci trójfazowej (np. silniki) przed uszkodzeniem, w przypadku zaniku napięcia fazowego lub asymetrią napięć fazowych. Wartość progowa napięcia zadziałania jest ustawiona na 185 V i nie może być regulowana przez użytkownika. Układ nie zabezpiecza przed symetrycznym spadkiem napięcia. Układ zasilany jest z fazy L1. Opóźnienie wyłączenia oraz histereza napięciowa powodują, że układ jest odporny na krótkotrwałe wahania napięcia.