

Sud 40-s 220-240v 50/60hz

Kod ElektriKo: 89849 Kod Philips: 8711500930354



Dane techniczne:

- Napięcie wejściowe **220-240V**
- Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym **30**
- Materiał Nr (12NC) **913700193591**
- Waga netto (szt.) **0.156kg**
- Częstotliwość wejściowa **50 do 60Hz**
- Temperatura otoczenia (Max) **70°C**
- Temperatura otoczenia (Min) **-30°C**
- Maksymalna temperatura obudowy (Max) **105°C**
- Liczba lamp **1piece/unit**
- Typ lampy **SON/MH/CDM/CDO**
- Straty mocy (Nom) **1W**
- Znamionowa moc konfiguracji lampa-statecznik **150/250/400 W**

- Kod zastosowania **40-S**
- Napięcie zapłonu (Max) **5kV**
- Napięcie zapłonu (Min) **4kV**
- Przekrój przewodu kontaktowego statecznika **4mm²**
- Napięcie wejściowe **220-240V**
- Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym **30**
- Materiał Nr (12NC) **913700193591**
- Waga netto (szt.) **0.156kg**
- Częstotliwość wejściowa **50 do 60Hz**
- Temperatura otoczenia (Max) **70 °C**
- Temperatura otoczenia (Min) **-30 °C**
- Maksymalna temperatura obudowy (Max) **105 °C**
- Liczba lamp **1piece/unit**
- Typ lampy **SON/MH/CDM/CDO**
- Straty mocy (Nom) **1W**
- Znamionowa moc konfiguracji lampa-statecznik **150/250/400 W**
- Kod zastosowania **40-S**
- Napięcie zapłonu (Max) **5kV**
- Napięcie zapłonu (Min) **4kV**
- Przekrój przewodu kontaktowego statecznika **4mm²**
- Znamionowa liczba lamp **1 piece**
- Częstotliwość sieciowa **50/60 Hz**

Zapłoniki HID do systemów szeregowych

Charakterystyka urządzenia

- Zapłoniki są standardowo wyposażone w przykręcane złączki
- Zapłoniki szeregowe będą działały jedynie w obwodach szeregowych

Aplikacje/Zastosowania

- Oświetlenie zewnętrzne (najpopularniejsze zastosowanie: oświetlenie dróg i tuneli)

System

- Electromagnetic system requires ballast, ignitor and capacitor
- Designed to work only in series circuits
- No ignitor needed for SON-I lamps

