Maks pro ii 250 - centralka do monitorowania opraw

Kod produktu: 99978



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

MAKS PRO II to automatyczny system centralnego monitorowania opraw autonomicznych oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Dzięki praktycznym funkcjom monitorowanie ich stanu technicznego ułatwia użytkownikowi szybkie wykonanie zadań poprzez zminimalizowanie potrzebnych do tego czynności.

Status Maks Pro II można przeglądać z każdego komputera na obiekcie.

Sposób działania MAKS PRO II

Centrala MAKS PRO podłączona jest do opraw oświetlenia awaryjnego przez dwużyłową szynę komunikacyjną, a jej zadaniem jest nadzór nad całym system. Pomiędzy centralą a każdym modułem awaryjnym oraz elementem systemu

info@elektriko.pl

prowadzona jest cykliczna wymiana informacji. MAKS PRO II w sposób ciągły skanuje całą instalację, uzyskując w ten sposób wszystkie dane wymagane przy prowadzeniu Dziennika Zdarzeń zgodnie z normą PN-EN 50172.

Istotne jest to, że funkcja pracy awaryjnej każdej z opraw jest niezależna od pracy centralki, w związku z tym nawet w przypadku uszkodzenia przewodu komunikacyjnego funkcja oświetlenia awaryjnego jest zagwarantowana.

Do jednej centrali MAKS PRO II z wykorzystaniem koncentratorów MPK można podłączyć maksymalnie do 5400 modułów awaryjnych z funkcją adresowania.

Centrala MAKS PRO jest jednocześnie serwerem WWW i może być podłączona do sieci LAN z użyciem protokołu TCP-IP. Po wybraniu adresu w przeglądarce internetowej centrala MAKS PRO przekazuje informacje zebrane z modułów opraw awaryjnych i elementów systemu dotyczące ich stanu. Informacje są przedstawiane jako strona HTML. Za pośrednictwem tego samego oprogramowania możliwa jest również zmiana konfiguracji MAKS PRO lub każdego z elementów instalacji.

Zalety systemu

- topologia liniowa z odgałęzieniami

- komunikacja po dwużyłowym przewodzie instalacyjnym (bez polaryzacji, nieekranowanym)

- odporność na zakłócenia bez stosowania kabla ekranowanego

- automatyczne wyszukiwanie adresów

- konfiguracja opraw i ich funkcji z poziomu centrali

- monitorowanie 3 parametrów w oprawie: akumulator, ładowarka, źródło światła

- ciągłe monitorowanie on-line w czasie rzeczywistym całej instalacji oświetlenia awaryjnego i jej elementów

- programowalny tygodniowy tryb pracy (np. oświetlenie nocne)

- powiadamianie przez e-mail

- prosta budowa i instalacja

- obsługa przez standardową sieć LAN

- w pełni adresowalny i automatyczny system testujący

- styki bezpotencjałowe do współpracy np. z centralą SAP lub BMS

- dostęp obsługowy z każdego komputera w budynku przez www i dodatkowo przez lokalny panel wyświetlaczem

- przyjazny dla użytkownika interfejs kontrolny

- możliwość wykluczenia opraw z nadzoru (np. w remontowanych częściach obiektu)

- możliwość zmiany opisów lokalizacji opraw (np. piwnica, biblioteka, itp.)

- podział opraw instalacji na grupy testowania i sterowania

- moduły awaryjne z funkcją adresowania do opraw LED i świetlówkowych

- automatyczny Dziennik Zdarzeń

info@elektriko.pl

- dostęp do konfiguracji systemu poprzez www i kartę SD

- możliwość podłączenia i sterowania oprawami dynamicznego kierowania ewakuacją DKE



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl