

SKD 578-S 220-240V 50/60Hz

Kod ElektriKo: 30016 Kod Philips: 8711500881779



Dane techniczne:

- Moc systemu (statecznik+lampa) **35-600**
- Znamionowa lampa **SON/CDM/MH/HPI/HPA/CDO**
- Kod zastosowania **578-S**
- Napięcie sieciowe **220-240 V**
- Typ zapłonu **Semi-Parallel**
- Liczba impulsów zapłonowych **1 x**
- Straty mocy zasilacza **0.5 W**
- Napięcie wzbudzenia zapłonu **190 V**
- Max. czas zapłonu **1185 (max) s**
- Napięcie zapłonu **1.80 (min), 5.00 (max) kV**
- Śred. przew. do zac. stat. **0.50-2.50 mm²**
- T-obudowy max. **90 (max) C**
- Temp. otoczenia **-30 (min), 85 (max) C**
- Temp. przechowania **-35 (min), 85 (max) C**

- Długość A1 **67.5 mm**
- Szerokość B1 **40.5 mm**
- Wysokość C1 **28.0 mm**
- Oznaczenie CE **Yes**
- Opakowanie zbiorcze **20**
- Waga netto 1 szt. **31.400 gr**
- Moc systemu (statecznik+lampa) **35-600**
- Znamionowa lampa **SON/CDM/MH/HPI/HPA/CDO**
- Kod zastosowania **578-S**
- Napięcie sieciowe **220-240 V**
- Typ zapłonu **Semi-Parallel**
- Liczba impulsów zapłonowych **1 x**
- Straty mocy zasilacza **0.5 W**
- Napięcie wzbudzenia zapłonu **190 V**
- Max. czas zapłonu **1185 (max) s**
- Napięcie zapłonu **1.80 (min), 5.00 (max) kV**
- Śred. przew. do zac. stat. **0.50-2.50 mm²**
- T-obudowy max. **90 (max) C**
- Temp. otoczenia **-30 (min), 85 (max) C**
- Temp. przechowania **-35 (min), 85 (max) C**
- Długość A1 **67.5 mm**
- Szerokość B1 **40.5 mm**
- Wysokość C1 **28.0 mm**
- Oznaczenie CE **Yes**
- Opakowanie zbiorcze **20**
- Waga netto 1 szt. **31.400 gr**
- Znamionowa liczba lamp **1 piece**
- Częstotliwość sieciowa **50/60 Hz**

Zapłonniki HID do systemów szeregowo-równoległych

Zapłonniki HID do systemów szeregowych

Charakterystyka urządzenia

- Zapłonniki są standardowo wyposażone w przykręcane złączki
- Zapłonniki szeregowy będą działały jedynie w obwodach szeregowych

Aplikacje/Zastosowania

- Oświetlenie zewnętrzne (najpopularniejsze zastosowanie: oświetlenie dróg i tuneli)

System

- Electromagnetic system requires ballast, ignitor and capacitor
- Designed to work only in series circuits

- No ignitor needed for SON-I lamps