Plafon LED SENSO-C 7W 1300lm 24 V AC/DC 4000K IP40 z czujnikiem PIR

Kod Elektriko: 100275



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **7 W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **1300 lm**
- Temperatura barwowa [K] **4000 K**
- Napięcie [V] **24 V AC/DC**
- Stopień ochrony IP **IP40**
- Średnica **290 mm**
- Waga **0.50**

Plafon LED SENSO-C PL SED7/24K411 z czujnikiem ruchu PIR i czujnikiem zmierzchu, do oświetlenia klatek schodowych, korytarzy i pomieszczeń wewnętrznych.

info@elektriko.pl

Moc po wykryciu ruchu: 7 W. Strumień świetlny: 1300 lm. Zasilanie: 24 V AC/DC.

Barwa: 4000 K. Oddawanie barw: Ra > 80. Kąt świecenia: 160°.

Stopień ochrony IP40, odporność mechaniczna IK10, II klasa ochronności.

Średnica 290 mm, wysokość 60 mm.

Czujnik PIR: zasięg do 7 m. Czujnik zmierzchu: wył. / 1 lx / 7 lx.

Źródło LED SMD 2835; deklarowana trwałość źródła 50 000 h.

IP40 nie zapewnia ochrony przed wodą. Wariant należy dobrać do warunków miejsca montażu. Moc, zasilanie i funkcje dotyczą wskazanego symbolu. Dostępność i termin realizacji wymagają potwierdzenia dla zamawianej liczby sztuk.

Plafony LED z rodziny SENSO są przeznaczone do oświetlenia klatek schodowych, korytarzy, piwnic i innych pomieszczeń wewnętrznych. Wykonania z czujnikiem PIR i czujnikiem zmierzchu sterują oświetleniem zależnie od ruchu i poziomu światła.

Warianty SENSO-C z czujnikiem PIR:

PL SED7/24K411: 7 W, 1300 lm, 24 V AC/DC.

PL SED10/24K411: 10 W, 1800 lm, 24 V AC/DC.

PL SED7/230K411: 7 W, 1300 lm, 230 V AC.

PL SED10/230K411: 10 W, 1800 lm, 230 V AC.

Wymienione warianty K411 mają barwę 4000 K, IP40, IK10, II klasę ochronności oraz obudowę o średnicy 290 mm i wysokości 60 mm. Zasięg czujnika PIR wynosi do 7 m; czujnik zmierzchu ma ustawienia wył. / 1 lx / 7 lx.

IP40 nie zapewnia ochrony przed wodą. Należy sprawdzić warunki miejsca montażu i zasilanie wybranego wariantu. Wykonania z oświetleniem nocnym lub modułem awaryjnym mają odrębne symbole i parametry; dane SED K411 nie określają ich wyposażenia.

Dostępność i termin realizacji należy potwierdzić dla wybranego symbolu i liczby sztuk.

info@elektriko.pl