Floodlight Led 30W 3600lm 4000K IP65 SYM 100 czarny

Kod Elektriko: 106192 Kod Osram: 4058075421134



Dane techniczne:

- Częstotliwość sieciowa **50/60 Hz**
- Ściemnianie **Nie**
- Kolor produktu **Black**
- Klasa ochronności **I**
- Typ zabezpieczenia **IP65**
- Klasa IK (odporność na uderzenia) **IK07**
- Strumień świetlny **3600 lm**
- Moc znamionowa **30,00 W**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra **≥80**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Napięcie znamionowe **220240 V**
- Miejsce montażu **Wall** / **Floor**
- Napięcie **220-240V**

Naświetlacze LED Floodlight służą do kierunkowego oświetlenia wybranych obszarów, między innymi placów, parkingów, elewacji i terenów przy budynkach, zgodnie z przeznaczeniem konkretnego wykonania.

Rodzina obejmuje różne generacje i warianty. Moc, strumień, barwę, szczelność, wymiary i wyposażenie porównuj dla pełnego kodu produktu. Nie wszystkie wykonania mają jednakową skuteczność świetlną ani ten sam stopień ochrony IP.

W wersjach z wyborem mocy i strumienia sprawdź dostępne nastawy oraz odpowiadające im wartości światła. Przy wymianie ustal sposób mocowania i przyłączenia oraz wymagany rozsył. Sama moc starej lampy nie wystarcza do określenia właściwego zamiennika LED.

info@elektriko.pl