Xi BP 110W 0.3-1.0A S 230V C133 sXt

Kod Elektriko: 108995 Kod Philips: 8719514270039



Dane techniczne:

- Znamionowa moc **121 W — moc wejściowa przy znamionowej mocy wyjściowej**
- Trwałość **80000 h**
- Początkowy prąd rozruchowy **100 A**
- Moc wyjściowa **33–110 W**
- Straty mocy **12 W**
- Długość **133 mm**
- Ściemnianie **NIE**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Wysokość **39,5 mm**
- Szerokość **77 mm**
- Prąd znamionowy **0,49 A**
- Napięcie znamionowe **230 V AC**
- Zakres napięcia wejściowego **202–254 V AC — zakres parametrów znamionowych**

Zasilacz LED Xi BP 110W 0.3-1.0A S 230V C133 sXt, kod 12NC 929002817306, GTIN 8719514270039.

Moc wyjściowa wynosi 33–110 W w dopuszczalnym oknie pracy urządzenia. Moc wejściowa 121 W jest podana dla znamionowej mocy wyjściowej i znamionowego napięcia zasilania; nie należy jej utożsamiać z mocą przekazywaną do modułu LED.

Znamionowe napięcie wejściowe to 230 V AC. Zakres 202–254 V AC odnosi się do zachowania parametrów znamionowych według karty producenta. Wymiary obudowy: długość 133 mm, szerokość 77 mm, wysokość 39,5 mm.

Rodzina obejmuje zasilacze LED Philips Xitanium oraz interfejs sterowania SR Bridge. Są to różne elementy systemu: interfejs nie zastępuje zasilacza LED.

Parametry elektryczne sprawdzaj dla pełnego kodu wybranego urządzenia. Poszczególne zasilacze różnią się mocą, prądem i zakresem napięcia wyjściowego; dane jednego wariantu nie opisują całej grupy.

info@elektriko.pl