

Wyłącznik różnicowoprądowy Z nadprądowym 2P B 16A 30mA

Kod ElektriKo: 33786 Kod Bemko: A06-SNL-32-B16



Dane techniczne:

- EAN 5900280903167
- Prąd znamionowy **16A**
- Charakterystyka **B**
- EAN 5900280903167
- Prąd znamionowy **16A**
- Charakterystyka **B**
- Napięcie zasilania **230V**
- Zastosowanie **wewnątrz**
- Stopień ochrony **IP20**

- Prąd różnicowy **30mA**
- Liczba modułów **2P**
- Opakowanie **1/1**

Nowe zabezpieczenia modułowe to połączenie pojedynczego aparatu z funkcją wykrywania prądu różnicowego i zabezpieczenia nadmiarowego, o działaniu równoważnym wyłącznikowi instalacyjnemu MCB(Miniature Circuit Breaker).

- Napięcie znamionowe U_n : 230V/50Hz
- Znamionowa zdolność zwarciova : 4,5kA
- Typ zadziałania : AC
- Trwałość łączeniowa ; 4000
- Temperatura otoczenia (pracy) : $-25^{\circ}\text{C} \div 40^{\circ}\text{C}$
- Stopień ochrony : IP20
- Pojemność zacisków : 1-10mm²
- Montaż : szyna DIN 35mm
- Zgodność z normami : EN61009-1