

Przełącznik czasowy (opóźnione załączanie) PCM-01

Kod ElektriKo: 60171 Kod ZameL: EXT10000072



Dane techniczne:

- Napięcie zasilania **230 V AC**
- Znamionowy pobór prądu **25 mA**
- Waga **0.07**
- Stopień ochrony **IP20**
- Maksymalna moc przełącznika **4000 VA**
- Styki **1NO/NC**
- Napięcie maksymalne styków **250 V**
- Prąd przełącznika **16 A**
- Mocowanie obudowy **szyna TH35 (PN-EN 60715)**

Jednofunkcyjny przełącznik czasowy PCM-01 służy do realizacji funkcji opóźnionego załączania (rewersyjny) w układach automatyki i sterowania. Przełącznik wyzwalany jest napięciem zasilającym. Cechuje go bardzo szeroki zakres nastaw czasu od 0,1 sekundy do 10 dni. Dodatkowe funkcje ON / OFF umożliwiają stałe załączenie lub wyłączenie odbiornika. Układ posiada wskaźniki: napięcia zasilania, stanu przełącznika oraz odmierzenia czasu zrealizowane za pomocą diod LED.

Wymiary jednomodułowa (17,5 mm) 90x17,5x66 mm

Opakowanie zbiorcze 60 [szt.]

Waga 75 g

Zakres nastaw czasu t

dyskretnie $0.1 \div 1$ s

dyskretnie $1 \div 10$ s

dyskretnie $0.2 \div 1.7$ min

dyskretnie $1 \div 10$ min

dyskretnie $0.2 \div 1.7$ h

dyskretnie $1 \div 10$ h

dyskretnie $0.4 \div 4.2$ dni

dyskretnie $1 \div 10$ dni