Lampa Automat Led z czujnikiem ruchu 10W, oświetlenie nocne 1W

Kod Elektriko: 83078



Dane techniczne:

- Moc **10W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **900 lm**
- Temperatura barwowa [K] **4500K**
- Napięcie [V] **230V**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Średnica **290mm.**

Plafony LED z rodziny SENSO są przeznaczone do oświetlenia klatek schodowych, korytarzy, piwnic i innych pomieszczeń wewnętrznych. Wykonania z czujnikiem PIR i czujnikiem zmierzchu sterują oświetleniem zależnie od ruchu i poziomu światła.

info@elektriko.pl

Warianty SENSO-C z czujnikiem PIR:

PL SED7/24K411: 7 W, 1300 lm, 24 V AC/DC.

PL SED10/24K411: 10 W, 1800 lm, 24 V AC/DC.

PL SED7/230K411: 7 W, 1300 lm, 230 V AC.

PL SED10/230K411: 10 W, 1800 lm, 230 V AC.

Wymienione warianty K411 mają barwę 4000 K, IP40, IK10, II klasę ochronności oraz obudowę o średnicy 290 mm i wysokości 60 mm. Zasięg czujnika PIR wynosi do 7 m; czujnik zmierzchu ma ustawienia wył. / 1 lx / 7 lx.

IP40 nie zapewnia ochrony przed wodą. Należy sprawdzić warunki miejsca montażu i zasilanie wybranego wariantu. Wykonania z oświetleniem nocnym lub modułem awaryjnym mają odrębne symbole i parametry; dane SED K411 nie określają ich wyposażenia.

Dostępność i termin realizacji należy potwierdzić dla wybranego symbolu i liczby sztuk.

info@elektriko.pl