Floodlight Led 125W 4000 K SYM 100 BK

Kod Elektriko: 99199 Kod Osram: 4058075423701



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **125W**
- Kolor **czarny**
- Strumień świetlny lampy [lm] **15000lm**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Źródło światła **LED**
- Sposób montażu **montaż powierzchniowy**
- Stopień ochrony IP **IP 65**
- Kąt rozsyłu światła **100 ° x 100 °**
- Wymiary [mm] **Długość 381,0 mm Szerokość 290,0 mm Wysokość 59,0 mm**
- Napięcie znamionowe **220-240V**
- Podział światła **symetryczny**
- Napięcie **220-240V**

Naświetlacze LED Floodlight służą do kierunkowego oświetlenia wybranych obszarów, między innymi placów, parkingów, elewacji i terenów przy budynkach, zgodnie z przeznaczeniem konkretnego wykonania.

Rodzina obejmuje różne generacje i warianty. Moc, strumień, barwę, szczelność, wymiary i wyposażenie porównuj dla pełnego kodu produktu. Nie wszystkie wykonania mają jednakową skuteczność świetlną ani ten sam stopień ochrony IP.

W wersjach z wyborem mocy i strumienia sprawdź dostępne nastawy oraz odpowiadające im wartości światła. Przy wymianie ustal sposób mocowania i przyłączenia oraz wymagany rozsył. Sama moc starej lampy nie wystarcza do określenia właściwego zamiennika LED.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl